

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА ПОД MS DOS

Для подключения сенсорного экрана в MS DOS необходимо выполнить:

- 1) Из раздела Драйверы сенсорного экрана (Резистивный), скачать архив драйверов ePOS TouchPackage (MS DOS)
- 2) Установить штатный драйвер Ritouch.exe, для MS-DOS, из архива ePOS TouchPackage (MS DOS)
- 3) Внести изменения файл AUTOEXEC.BAT
В строке, перед вызовом Ritouch.exe, необходимо добавить строку с командой настройки окружения порта COM1(COM5):

SET COM1=4F8 5

Данное распределение адреса и прерывания является важной процедурой!

Активируется аппаратная коммутация сенсорной панели моноблока Atlas 350, в операционной среде MS-DOS.

При этом, порт COM1 работает в штатном режиме.

ВНИМАНИЕ!

Данные настройки окружения порта COM1 корректны, если настройки адресов и прерываний всех COM портов моноблока Atlas 350, находятся в заводских (установлены по умолчанию).
Настройка порта COM5 должна иметь параметры IRQ=5 ADDR=4F8